

# Numerička analiza

## 19. predavanje

Autor: Saša Singer

Predavač: Tina Bosner

[tinab@math.hr](mailto:tinab@math.hr)

[web.math.hr/~nela/nad.html](http://web.math.hr/~nela/nad.html)

PMF – Matematički odsjek, Zagreb

# Sadržaj predavanja

- Verižni razlomci i racionalna interpolacija:
  - Brojevni verižni razlomci.
  - Uzlazni algoritam za računanje verižnih razlomaka.
  - I i II tip verižnog razlomka.
  - Silazni algoritam za računanje verižnih razlomaka.
  - Funkcijski verižni razlomci — I i II tip.
  - Pretvaranje iz prvog u drugi tip.
  - Recipročne i inverzne razlike.
  - Thieleova racionalna interpolacija.
  - Primjeri racionalne interpolacije i ekstrapolacije.

# Verižni razlomci

# Racionalne aproksimacije i verižni razlomci

Već smo zaključili da efektivno možemo računati samo

- racionalne aproksimacije funkcija (4 osnovne aritmetičke operacije).

Za praktičnu primjenu racionalnih aproksimacija trebamo

- dobre algoritme za njihovo izvrednjavanje.

Prepostavimo da je zadana racionalna funkcija oblika

$$R(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)},$$

gdje su  $P_n$  i  $Q_m$  polinomi stupnjeva  $n$  i  $m$ , respektivno,

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k, \quad Q_m(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k.$$

# Dvostruki Horner, ili — može li bolje?

Za izvrednjavanje racionalne funkcije možemo koristiti

- dvije Hornerove sheme — za polinom u brojniku i polinom u nazivniku,
- i jedno dijeljenje — na kraju.

Broj potrebnih operacija je

- $n + m$  množenja,  $n + m$  zbrajanja i jedno dijeljenje.

Takvo izvrednjavanje racionalne funkcije nije idealno,

- jer se ono može izvršiti i s manje operacija.

No, puno veći praktični problem je

- prikazivost brojeva u brojniku i nazivniku.

# Problem — dijeljenje velikih brojeva

Recimo, u točki  $x_0$ , vrijednost racionalne funkcije  $R(x_0)$  je

- neki broj razumnog reda veličine.

Može se dogoditi da je taj broj dobiven

- dijeljenjem dva vrlo velika broja,  $P_n(x_0)$  i  $Q_m(x_0)$ ,
- koja nisu prikaziva u aritmetici računala!

Tipičan primjer je  $\operatorname{th} x$  — ograničen za  $x \rightarrow \pm\infty$ .

Uzrok toga je ponašanje polinoma za “velike” argumente:

- rezultat mora biti “veliki” broj.

# Racionalne aproksimacije i verižni razlomci

U teoriji nepolinomnih, odnosno, racionalnih aproksimacija, može se pokazati da su (uz neke uvjete)

- najbolje racionalne aproksimacije = one kod kojih za stupnjeve  $n$  i  $m$  vrijedi:  $n = m$  ili  $n = m + 1$ ,
- tj. stupanj polinoma u brojniku je jednak ili za jedan veći od stupnja polinoma u nazivniku.

To su tzv. “stepenice” uz dijagonalu Padéove  $(n, m)$  tablice.

U tom slučaju, racionalnu aproksimaciju možemo napisati

- kao funkcijski verižni razlomak.

Brzina računanja i problem “overflowa” riješeni su

- načinom izvrednjavanja takvog verižnog razlomka.

No, prije funkcijskih, upoznajmo brojevne verižne razlomke.

# Brojevni verižni razlomci

Izraz oblika

$$R = b_0 + \cfrac{a_1}{b_1 + \cfrac{a_2}{b_2 + \cfrac{a_3}{b_3 + \cfrac{a_4}{b_4 + \cdots}}}}$$

zovemo **brojevni verižni razlomak**.

Ovdje su  $b_0, a_1, b_1, a_2, b_2, \dots$  realni ili kompleksni brojevi.

Zbog štednje prostora, postoji “kraći”, alternativni zapis.

# Brojevni verižni razlomci — zapis

U literaturi nailazimo na tri oblika zapisa verižnih razlomaka:

$$R = \left[ b_0; \frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \frac{a_3}{b_3}, \dots \right],$$

$$R = b_0 + \frac{a_1}{|b_1|} + \frac{a_2}{|b_2|} + \frac{a_3}{|b_3|} + \dots,$$

i možda najzgodniji zapis

$$R = b_0 + \frac{a_1}{b_1^+} \frac{a_2}{b_2^+} \frac{a_3}{b_3^+} \dots.$$

Katkad se piše i

$$R = b_0 + \frac{a_1}{b_1^+} \frac{a_2}{b_2^+} \frac{a_3}{b_3^+} \dots.$$

# Brojevni verižni razlomci — $n$ -ta konvergencija

Ako u **beskonačnom** verižnom razlomku uzmemosamo **prvih konačno mnogo članova**, dobivamos broj

$$R_n = b_0 + \frac{a_1}{b_1^+} \frac{a_2}{b_2^+} \frac{a_3}{b_3^+} \cdots \frac{a_n}{b_n^+}.$$

Takav izraz zove se  **$n$ -ta konvergencija** verižnog razlomka  $R$ .

Zapis ili “član”

$$\frac{a_k}{b_k^+}$$

zove se **karika** ili **veriga** verižnog razlomka.

Ideja: sljedeća konvergencija dobiva se

- dodavanjem nove karike, kao u lancu.

# Vrijednost brojevnog verižnog razlomka

Ako postoji limes

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n,$$

onda se vrijednost verižnog razlomka  $R$  definira kao

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n.$$

Praktični problem: za zadani  $n$ , trebamo algoritam za brzo računanje vrijednosti

- samo  $n$ -te konvergencije  $R_n$ ,
- svih konvergencija do  $n$ -te, tj. vrijednosti  $R_0, \dots, R_n$ .

Prirodni put za obje stvari je

- uzlazno po indeksima — od  $R_0$ , prema  $R_n$ .

# Uzlazni algoritam — početak

Ideja:  $n$ -tu konvergenciju verižnog razlomka možemo prikazati u “racionalnom” obliku, kao kvocijent brojeva  $P_n$  i  $Q_n$

$$R_n = \frac{P_n}{Q_n} = b_0 + \frac{a_1}{b_1^+} \frac{a_2}{b_2^+} \frac{a_3}{b_3^+} \cdots \frac{a_n}{b_n},$$

a zatim tražimo rekurzije za  $P_n$  i  $Q_n$ .

Za nultu konvergenciju  $R_0$ , zapis je

$$R_0 = \frac{P_0}{Q_0} = b_0,$$

pa možemo izabrati da je  $P_0 = b_0$ ,  $Q_0 = 1$ .

Mogli smo i drugačije birati — jedini uvjet je  $P_0/Q_0 = b_0$ .

# Uzlazni algoritam — prva konvergencija

Za sljedeću konvergenciju  $R_1$  vrijedi

$$R_1 = \frac{P_1}{Q_1} = b_0 + \frac{a_1}{b_1} = \frac{b_0 b_1 + a_1}{b_1} = \frac{b_1 P_0 + a_1 Q_0}{b_1 Q_0}.$$

Ako još definiramo  $P_{-1} = Q_0$ ,  $Q_{-1} = 0$ , prethodna relacija glasi

$$R_1 = \frac{P_1}{Q_1} = \frac{b_1 P_0 + a_1 P_{-1}}{b_1 Q_0 + a_1 Q_{-1}}.$$

Ponovno možemo zatražiti da je brojnik jednak brojniku, a nazivnik nazivniku, tj. da je

$$P_1 = b_1 P_0 + a_1 P_{-1}, \quad Q_1 = b_1 Q_0 + a_1 Q_{-1}.$$

Te dvije relacije su baza indukcije.

# Uzlazni algoritam — indukcija

Neka je  $R_n = P_n/Q_n$ , uz  $n \geq 1$ , i prepostavimo da za  $P_n$  i  $Q_n$  vrijede relacije

$$P_n = b_n P_{n-1} + a_n P_{n-2}, \quad Q_n = b_n Q_{n-1} + a_n Q_{n-2}.$$

Pogledajmo što se događa pri prijelazu iz  $R_n$  u sljedeću konvergenciju  $R_{n+1}$ ,

$$R_n = b_0 + \frac{a_1}{b_1^+} \cdots \frac{a_n}{b_n^-} \longrightarrow R_{n+1} = b_0 + \frac{a_1}{b_1^+} \cdots \frac{a_n}{b_n^+} \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}^-}.$$

Vidmo da  $b_n$  prelazi u

$$b_n + \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}^-}.$$

Kad tu zamjenu napravimo u  $P_n$  i  $Q_n$  — dobivamo  $R_{n+1}$ .

# Uzlazni algoritam — indukcija (nastavak)

Dakle, za  $R_{n+1}$  vrijedi

$$R_{n+1} = \frac{P'_{n+1}}{Q'_{n+1}},$$

gdje je — pretpostavka indukcije i zamjena  $b_n \rightarrow b_n + \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}$ ,

$$\begin{aligned} P'_{n+1} &= \left( b_n + \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \right) P_{n-1} + a_n P_{n-2} \\ &= (b_n P_{n-1} + a_n P_{n-2}) + \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} P_{n-1} = P_n + \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} P_{n-1}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q'_{n+1} &= \left( b_n + \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \right) Q_{n-1} + a_n Q_{n-2} \\ &= (b_n Q_{n-1} + a_n Q_{n-2}) + \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} Q_{n-1} = Q_n + \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} Q_{n-1}. \end{aligned}$$

# Uzlazni algoritam — indukcija (nastavak)

Ako definiramo

$$P_{n+1} = b_{n+1} P'_{n+1},$$

$$Q_{n+1} = b_{n+1} Q'_{n+1},$$

onda  $R_{n+1}$  ostaje nepromijenjen (brojnik i nazivnik su skalirani istim brojem  $b_{n+1}$ ), a prethodna rekurzija postaje

$$P_{n+1} = b_{n+1} P_n + a_{n+1} P_{n-1},$$

$$Q_{n+1} = b_{n+1} Q_n + a_{n+1} Q_{n-1}.$$

Time smo dokazali korak indukcije.

# Uzlazni algoritam — rekurzija

Drugim riječima, uz **start** rekurzije definiran relacijama

$$P_{-1} = 1, \quad Q_{-1} = 0, \quad P_0 = b_0, \quad Q_0 = 1,$$

dobivamo tzv. **uzlazni algoritam** izvrednjavanja **konvergencija** verižnog razlomka

$$\begin{aligned} P_k &= b_k P_{k-1} + a_k P_{k-2}, \\ Q_k &= b_k Q_{k-1} + a_k Q_{k-2}, \end{aligned} \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

s tim da za **konvergencije** vrijedi  $R_k = P_k/Q_k$ , za  $k = 0, \dots, n$ .

Primijetite da se u ovakovom zapisu algoritma

- lako mogu dodavati novi  $a_k$  i  $b_k$ ,
- tj. nove **karike** u verižnom razlomku.

# Uzlazni algoritam — ideje za ubrzanje

Iz rekurzije se lako čita da su  $P_k$  i  $Q_k$  dva rješenja iste diferencijske jednadžbe

$$y_k - b_k y_{k-1} - a_k y_{k-2} = 0,$$

samo s različitim početnim uvjetima.

Broj potrebnih operacija u uzlaznom algoritmu je

- 4 množenja i 2 zbrajanja za svaku konvergenciju.

U algoritmu izvrednjavanja bilo bi dobro da su,

- ili svi koeficijenti  $a_k$ , ili svi koeficijenti  $b_k$  jednaki 1,

tako da ne moramo množiti tim koeficijentima. Ušteda je polovina svih množenja!

To se može postići tzv. ekvivalentnim transformacijama.

# Ekvivalentne transformacije

Neka su  $w_k$ , za  $k \geq 1$ , proizvoljni brojevi različiti od 0 i neka je  $w_{-1} = w_0 = 1$ .

**Tvrđnja.** Verižni razlomak

$$R' = b_0 + \frac{w_0 w_1 a_1}{w_1 b_1^+} \frac{w_1 w_2 a_2}{w_2 b_2^+} \frac{w_2 w_3 a_3}{w_3 b_3^+} \dots$$

ima iste konvergencije kao i polazni verižni razlomak  $R$ , tj.  
vrijedi

$$R'_n = R_n, \quad \text{za svaki } n \geq 0.$$

Drugim riječima,

- uzlazni algoritam daje isti niz rezultata na  $R$  i  $R'$ .

# Ekvivalentne transformacije (nastavak)

Dokaz ide indukcijom,

- po rekurzijama iz uzlaznog algoritma za  $R$  i  $R'$ .

Neka su  $S_n$  i  $T_n$ , redom, brojnik i nazivnik  $n$ -te konvergencije  $R'_n$  iz uzlaznog algoritma za  $R'$ , a  $P_n$  i  $Q_n$  to isto za  $R$ .

Indukcijom se lako pokazuje da vrijedi

$$S_k = P_k \cdot \prod_{i=1}^k w_i, \quad T_k = Q_k \cdot \prod_{i=1}^k w_i, \quad k = 1, \dots, n.$$

No, onda je  $R'_n = \frac{S_n}{T_n} = \frac{P_n}{Q_n} = R_n$ , za svaki  $n \geq 0$ . ■

Sada možemo verižni razlomak  $R$  svesti na ekvivalentnu formu, tako da ili  $a_k$ , ili  $b_k$  budu svi jednaki 1.

# Brojnici jednaki 1 — II tip verižnog razlomka

Verižni razlomak u kojem su svi brojnici jednaki 1

zove se verižni razlomak II tipa (= dolje je “zanimljivo”).

Dobiva se na sljedeći način.

Pretpostavimo da je  $a_k \neq 0$ , za sve  $k \geq 1$ . Onda faktore  $w_k$  možemo izabrati tako da vrijedi

$$w_1 a_1 = 1, \quad w_1 w_2 a_2 = 1, \quad \dots, \quad w_{n-1} w_n a_n = 1, \quad \dots$$

Odatle odmah slijedi da je

$$w_{2k} = \frac{a_1 a_3 \cdots a_{2k-1}}{a_2 a_4 \cdots a_{2k}}, \quad w_{2k+1} = \frac{a_2 a_4 \cdots a_{2k}}{a_1 a_3 \cdots a_{2k+1}},$$

što se dokazuje indukcijom.

## Uzlazni algoritam — II tip verižnog razlomka

Dobivamo verižni razlomak **II tipa**, oblika

$$R' = b_0 + \frac{1}{b'_1 +} \frac{1}{b'_2 +} \frac{1}{b'_3 +} \cdots,$$

s tim da se lako nalaze formule za koeficijente  $b'_k$ .

Napomena. Ako je  $a_{n+1} = 0$  i  $a_k \neq 0$ , za sve  $k \leq n$ , imamo konačni verižni razlomak, a postupak ide samo do  $a_n$ .

Pripadna **uzlazna** rekurzija za izvrednjavanje ima oblik

$$\begin{aligned} P_k &= b'_k P_{k-1} + P_{k-2}, & k &= 1, 2, \dots, n. \\ Q_k &= b'_k Q_{k-1} + Q_{k-2}, \end{aligned}$$

# Nazivnici jednaki 1 — I tip verižnog razlomka

Verižni razlomak u kojem su **svi nazivnici** jednaki 1

zove se verižni razlomak **I tipa** (= gore je “zanimljivo”).

Dobiva se na sljedeći način.

Ako su  $b_k \neq 0$ , za sve  $k \geq 1$ , onda faktore  $w_k$  možemo izabrati tako da vrijedi

$$w_1 b_1 = 1, \quad w_2 b_2 = 1, \quad \dots, \quad w_n b_n = 1, \dots$$

Očito, treba uzeti

$$w_k = \frac{1}{b_k}.$$

# Uzlazni algoritam — I tip verižnog razlomka

Dobivamo verižni razlomak **I tipa**, oblika

$$R' = b_0 + \frac{a'_1}{1^+} \frac{a'_2}{1^+} \frac{a'_3}{1^+} \dots .$$

Za koeficijente  $a'_k$  vrijedi

$$a'_k = \frac{a_k}{b_{k-1} b_k}.$$

Pripadna **uzlazna** rekurzija za izvrednjavanje je

$$\begin{aligned} P_k &= P_{k-1} + a'_k P_{k-2}, & k &= 1, 2, \dots, n. \\ Q_k &= Q_{k-1} + a'_k Q_{k-2}, \end{aligned}$$

**Napomena.** Ako se ovdje dogodi da je  $b_{n+1} = 0$ , onda treba “skratiti” karike, sve dok ne dobijemo nešto **različito** od **nule** (ili “skratiti do kraja”).

# Eulerova forma verižnih razlomaka

Ako brojeve  $w_k$  izaberemo tako da je

- zbroj brojnika i nazivnika jednak jedan (osim kod prve karike),

tj. ako uzmemos

$$w_1 b_1 = 1, \quad w_{k-1} w_k a_k + w_k b_k = 1, \quad k = 2, 3, \dots,$$

onda se verižni razlomak svede na tzv. Eulerovu formu

$$R' = b_0 + \frac{\alpha_1}{1^+} \frac{\alpha_2}{(1 - \alpha_2)^+} \frac{\alpha_3}{(1 - \alpha_3)^+} \dots.$$

Eulerova forma verižnog razlomka, uglavnom se koristi pri dokazivanju tvrdnji.

# Silazni algoritam

Postoje razne **ocjene i teoremi** o tome

- koliko **dobro**  $n$ -ta konvergencija  $R_n$  aproksimira verižni razlomak  $R$ .

Zato često **unaprijed** znamo

- koliki  $n$  treba uzeti da bismo dobili željenu **točnost** u  $R_n$ .

Onda možemo krenuti “silazno” od  $b_n$ . Definiramo  $F_n = b_n$  (ili, formalno,  $F_{n+1} = \infty$ ), a zatim računamo

$$F_k = b_k + \frac{a_{k+1}}{F_{k+1}}, \quad k = (n), n-1, \dots, 0.$$

Na kraju je, očito,  $R_n = F_0$ .

# Silazni algoritam — brzina, optimalnost

Broj operacija u svakom koraku silaznog algoritma je

- točno jedno zbrajanje i jedno dijeljenje,

za razliku od uzlaznog, koji, u svakom koraku, treba

- 4 množenja i 2 zbrajanja (u općem slučaju).

Eventualno možemo proći sa samo 2 množenja.

Može se pokazati da je silazna rekurzija

- optimalan (najbolji) algoritam za izvrednjavanje verižnih razlomaka,

u pogledu broja operacija.

# Silazni algoritam — komentari

U tom smislu, u usporedbi s polinomima,

- silazna rekurzija je analogon Hornerove sheme,
- a uzlazna je analogon potenciranja i zbrajanja.

U oba slučaja,

- u sporijem algoritmu lakše dodajemo nove “članove”.

# Funkcijski verižni razlomci

# Funkcijski verižni razlomci — oblici

Funkcijski verižni razlomci mogu se dobiti na više načina, i mogu imati više oblika.

Funkcijske verižne razlomke koji imaju varijablu samo u brojniku zvat ćemo verižni razlomci I tipa. Njihov opći oblik je

$$f(x) = \beta_0 + \frac{x - x_1}{\beta_1^+} \frac{x - x_2}{\beta_2^+} \frac{x - x_3}{\beta_3^+} \dots$$

Funkcijski verižni razlomci mogu imati varijablu samo u nazivniku. To su verižni razlomci II tipa. Njihov opći oblik je

$$f(x) = b_0 + \frac{a_1}{(x + b_1)^+} \frac{a_2}{(x + b_2)^+} \frac{a_3}{(x + b_3)^+} \dots$$

# Funkcijski verižni razlomci — izvrednjavanje

Za izvrednjavanje  $n$ -te konvergencije  $f_n(x)$  verižnih razlomaka prvog tipa, možemo koristiti **silazni** algoritam.

Stavimo  $F_n = \beta_n$  (ili  $F_{n+1} = \infty$ ), a zatim računamo

$$F_k = \beta_k + \frac{x - x_{k+1}}{F_{k+1}}, \quad k = (n), n-1, \dots, 0,$$

i na kraju je

$$f_n(x) = F_0.$$

# Kako do verižnih razlomaka?

Obično je nešto lakše doći do verižnih razlomaka tipa I, a zatim ih možemo pretvoriti u tip II. Uobičajeno se verižni razlomak nalazi **nestandardiziranim postupkom** kad se funkcija zapisuje “pomoću same sebe”.

**Primjer.** Razvijmo u verižni razlomak prvog tipa funkciju

$$f(x) = \sqrt{1+x}.$$

Prvo, potrebno je funkciju malo drugačije zapisati. Lako se provjerava da je

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{1 + \sqrt{1+x}}.$$

# Kako do verižnih razlomaka? (nastavak)

Ako ponovimo ovaj raspis u nazivniku razlomka, dobivamo verižni razlomak

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2^+} \frac{x}{2^+} \frac{x}{2^+} \cdots .$$

Navedimo neke od poznatih verižnih razlomaka, bez njihova “izvoda”:

$$e^x = \frac{1}{1^-} \frac{x}{1^+} \frac{x}{2^-} \frac{x}{3^+} \frac{x}{2^-} \frac{x}{5^+} \frac{x}{2^-} \frac{x}{7^+} \cdots ,$$

$$= 1 + \frac{x}{1^-} \frac{x}{2^+} \frac{x}{3^-} \frac{x}{2^+} \frac{x}{5^-} \frac{x}{2^+} \frac{x}{7^-} \cdots ,$$

# Neki verižni razlomci

$$\ln(x+1) = \frac{x}{1^+} \frac{x}{2^+} \frac{x}{3^+} \frac{4x}{4^+} \frac{4x}{5^+} \frac{9x}{6^+} \frac{9x}{7^+} \frac{16x}{8^+} \frac{16x}{9^+} \dots,$$

$$x \operatorname{tg} x = \frac{x^2}{1^-} \frac{x^2}{3^-} \frac{x^2}{5^-} \frac{x^2}{7^-} \dots, \quad x \neq \frac{(2n+1)\pi}{2},$$

$$x \operatorname{arctg} x = \frac{x^2}{1^+} \frac{x^2}{3^+} \frac{4x^2}{5^+} \frac{9x^2}{7^+} \frac{16x^2}{9^+} \dots,$$

$$x \operatorname{th} x = \frac{x^2}{1^+} \frac{x^2}{3^+} \frac{x^2}{5^+} \frac{x^2}{7^+} \dots$$

$$x \operatorname{Arth} x = \frac{x^2}{1^-} \frac{x^2}{3^-} \frac{4x^2}{5^-} \frac{9x^2}{7^-} \frac{16x^2}{9^-} \dots.$$

## Odnos prvi tip $\leftrightarrow$ drugi tip

Svi ovi verižni razlomci su **prvog** tipa. Ima li koristi znati kako bi izgledao njihov **drugi** tip? Na primjer, šesta konvergencija verižnog razlomka za  $\sqrt{1+x}$  bi izgledala ovako, redom, prvi tip, racionalna funkcija, drugi tip:

$$\begin{aligned}\sqrt{1+x} &= 1 + \frac{x}{2^+} \frac{x}{2^+} \frac{x}{2^+} \frac{x}{2^+} \frac{x}{2^+} \frac{x}{2} = \frac{7x^3 + 56x^2 + 112x + 64}{x^3 + 24x^2 + 80x + 64} \\ &= 7 + \frac{-112}{(x+20)^+} \frac{-24/7}{(x+8/3)^+} \frac{-8/63}{(x+4/3)}.\end{aligned}$$

**Drugi** tip ima komplikiranije koeficijente, ali ima **upola manje** karika za izvrednjavanje, pa će to **dva puta ubrzati** postupak izvrednjavanja.

Postupak pretvaranje se obavlja u dva koraka.

## Prvi tip $\Rightarrow$ drugi tip

U **prvom** se koraku od verižnog razlomka **prvog** tipa dobiva **racionalna funkcija**.

Za silazni algoritam za izvrednjavanje verižnog razlomka prvog tipa,  $F_k$  pišemo kao kvocijent dva polinoma:

$$F_k = \frac{u_k}{v_k}.$$

Tada silazna rekurzija glasi

$$\frac{u_k}{v_k} = \beta_k + \frac{(x - x_{k+1})v_{k+1}}{u_{k+1}}.$$

Kao što smo to i prije radili, izjednačimo brojnice i nazivnike funkcija s obje strane.

## Prvi tip $\Rightarrow$ drugi tip (nastavak)

Dobivamo

$$u_k = \beta_k u_{k+1} + (x - x_{k+1}) v_{k+1},$$

$$v_k = u_{k+1}.$$

Naravno,  $v_k$  možemo eliminirati uvrštavanjem iz druge jednadžbe u prvu, pa dobivamo

$$u_k = \beta_k u_{k+1} + (x - x_{k+1}) u_{k+2}, \quad k = n, n-1, \dots, 0,$$

uz start  $u_{n+2} = 0$ ,  $u_{n+1} = 1$ . Konačno,  $n$ -ta je konvergencija jednak

$$f_n(x) = F_0 = \frac{u_0}{v_0} = \frac{u_0}{u_1},$$

gdje su  $u_0$  i  $u_1$  neki polinomi istog stupnja (onda  $n$  mora biti paran).

## Prvi tip $\Rightarrow$ drugi tip (nastavak)

Da bismo iz **racionalne** funkcije dobili **drugi** tip verižnog razlomka, potrebno je koristiti silaznu rekurziju za drugi tip i uspoređivati s  $u_0/u_1$ .

Iz silazne rekurzije za drugi tip izlazi

$$\frac{u_0}{u_1} = \tilde{b}_0 + \frac{a_1}{F_1},$$

pa možemo pisati  $u_0 = u_1\tilde{b}_0 + a_1\tilde{R}_1$ , gdje je  $\tilde{R}_1$  **monični** polinom (**vodeći** koeficijent je jednak **1**) stupnja za **1** manjeg od stupnja polinoma  $u_0$  i  $u_1$ . Time su koeficijenti  $\tilde{b}_0$  i  $a_1$  **jednoznačno** određeni.

Zatim ponovimo postupak:

$$\frac{u_1}{u_2} = x + b_1 + \frac{a_2}{F_2}.$$

## Prvi tip $\Rightarrow$ drugi tip (nastavak)

Zatim primijetimo da vrijedi

$$\frac{u_0}{u_1} = \tilde{b}_0 + \frac{a_1}{x + b_1 + \frac{a_2}{F_2}} = \tilde{b}_0 + \frac{a_1 u_2}{u_1},$$

odakle zaključujemo da je

$$u_2 = \tilde{R}_1.$$

Na kraju dobivamo

$$u_1 = \tilde{R}_1(x + b_1) + a_2 \tilde{R}_2 = \tilde{R}_1 \tilde{b}_1 + a_2 \tilde{R}_2,$$

gdje je  $\tilde{R}_2$  opet **monični** polinom stupnja za 1 manjeg od stupnja polinoma  $\tilde{R}_1$ . Odavde nalazimo  $b_1$  i  $a_2$ .

## Prvi tip $\Rightarrow$ drugi tip (nastavak)

Ova rekurzija **smanjuje** stupanj polinoma i **prekida** se kad dobijemo polinom stupnja **0**.

Algoritam za pretvaranje **racionalne** funkcije u **drugi tip** verižnog razlomka je sljedeći.

Definira se  $\tilde{R}_{-1} = u_0$  i  $\tilde{R}_0 = u_1$ . Zatim se vrti petlja

$$\tilde{R}_{k-1} = \tilde{R}_k \tilde{b}_k + a_{k+1} \tilde{R}_{k+1} \quad \text{za } k = 0, 1, 2, \dots,$$

gdje je su  $\tilde{R}_1, \tilde{R}_2, \dots$  **monični** polinomi, sve dok za neki  $k = \ell$  ne postane  $\tilde{R}_{\ell+1} = 1$ . Pritom je

$$\tilde{b}_k = \begin{cases} b_0, & k = 0, \\ x + b_k, & k \neq 0. \end{cases}$$

# Thieleova racionalna interpolacija

# Interpolacija racionalnim funkcijama

Racionalne funkcije:

- bolje aproksimiraju funkcije koje imaju **singularitete**, nego što to mogu polinomi;
- polinomi **ne mogu** dobro aproksimirati funkciju u okolini **točke prekida**, jer ih oni sami nemaju.

Prvo definiramo **recipročne razlike**, a zatim **verižni razlomak** koji će interpolirati funkciju  $f$  u točkama  $x_1, \dots, x_n$  (ovdje su indeksi od **1**, a ne od **0**).

Recipročne razlike **nultog** i **prvog** reda definiraju se, redom, kao

$$\rho_0(x_0) = f(x_0), \quad \rho_1(x_0, x_1) = \frac{x_0 - x_1}{f(x_0) - f(x_1)},$$

# Recipročne razlike

... a one viših redova rekurzivno — kao

$$\begin{aligned}\rho_k(x_0, \dots, x_k) &= \frac{x_0 - x_k}{\rho_{k-1}(x_0, \dots, x_{k-1}) - \rho_{k-1}(x_1, \dots, x_k)} \\ &\quad + \rho_{k-2}(x_1, \dots, x_{k-1}), \quad k \geq 2.\end{aligned}$$

Za računanje recipročnih razlika koristi se tablica vrlo slična onoj za podijeljene razlike.

Algoritam koji koristi recipročne razlike numerirat će točke indeksima od 1 do  $n$  (zbog toga u tablici nema  $x_0$ ).

# Recipročne razlike (nastavak)

$x_k$	$f(x_k)$	$\rho_1(x_k, x_{k+1})$	$\rho_2(x_k, x_{k+1}, x_{k+2})$	$\cdots$	$\rho_{n-1}(x_1, \dots, x_n)$
$x_1$	$f(x_1)$	$\rho_1(x_1, x_2)$			
$x_2$	$f(x_2)$		$\rho_2(x_1, x_2, x_3)$		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\rho_{n-1}(x_1, \dots, x_n)$
$x_{n-1}$	$f(x_{n-1})$		$\rho_2(x_{n-2}, x_{n-1}, x_n)$	$\ddots$	
$x_n$	$f(x_n)$				

## Inverzne razlike

Uz recipročne razlike, često se definiraju i **inverzne razlike**

$$\phi_0(x_0) = f(x_0), \quad \phi_1(x_0, x_1) = \frac{x_1 - x_0}{\phi_0(x_1) - \phi_0(x_0)},$$

odnosno

$$\phi_k(x_0, \dots, x_k)$$

$$= \frac{x_k - x_{k-1}}{\phi_{k-1}(x_0, \dots, x_{k-2}, x_k) - \phi_{k-1}(x_0, \dots, x_{k-2}, x_{k-1})},$$

$$k \geq 2.$$

## Veza recipročnih i inverznih razlika

Postoji i veza između inverznih i recipročnih razlika. Vrijedi

$$\phi_0(x_0) = \rho_0(x_0), \quad \phi_1(x_0, x_1) = \rho_1(x_0, x_1),$$

odnosno, za  $k \geq 2$

$$\phi_k(x_0, \dots, x_k) = \rho_k(x_0, \dots, x_k) - \rho_{k-2}(x_0, \dots, x_{k-2}).$$

U formuli za recipročne razlike točku  $x_0$  smatramo varijablom i označimo je s  $x$ . Thieleovu formulu izvest ćemo iz identiteta:

$$f(x) = f(x_1) + \frac{x - x_1}{\phi_1(x_1, x_2)^+} \cdots \frac{x - x_{n-1}}{\phi_{n-1}(x_1, \dots, x_n)^+}$$

$$\frac{x - x_n}{\rho_n(x, x_1, \dots, x_n) - \rho_{n-2}(x_1, \dots, x_{n-1})}.$$

# Thielova formula

Pokažimo da vrijedi prethodni identitet. Iz

$$\rho_1(x, x_1) = \frac{x - x_1}{f(x) - f(x_1)}$$

slijedi da je

$$f(x) = f(x_1) + \frac{x - x_1}{\rho_1(x, x_1)}.$$

Zatim, iz formule

$$\rho_2(x, x_1, x_2) = \frac{x - x_2}{\rho_1(x, x_1) - \rho_1(x_1, x_2)} + \rho_0(x_1)$$

# Thielova formula (nastavak)

... slijedi da je

$$\rho_1(x, x_1) = \rho_1(x_1, x_2) + \frac{x - x_2}{\rho_2(x, x_1, x_2) - \rho_0(x_1)}.$$

Uvrštavanjem tog izraza u formulu za  $f(x)$ , dobivamo

$$f(x) = f(x_1) + \frac{x - x_1}{\rho_1(x_1, x_2) + \frac{x - x_2}{\rho_2(x, x_1, x_2) - \rho_0(x_1)}}.$$

Konačno, željeni identitet dobivamo indukcijom po  $n$ , uz korištenje definicije inverznih razlika.

# Thielova formula (nastavak)

Ako izbrišemo zadnji član u identitetu, dobivamo Thielovu interpolacijsku formulu

$$R(x) = f(x_1) + \frac{x - x_1}{\phi_1(x_1, x_2)^+} \cdots \frac{x - x_{n-1}}{\phi_{n-1}(x_1, \dots, x_n)}.$$

Pokažimo da se zaista radi o interpolaciji, tj. da je

$$R(x_i) = f(x_i), \quad i = 1, \dots, n,$$

što se odmah vidi iz identiteta, počevši od  $x_n$ , jer je

$$\frac{x - x_n}{\rho_n(x, x_1, \dots, x_n) - \rho_{n-2}(x_1, \dots, x_{n-1})}$$

jednak 0 za  $x = x_n$ , pa je  $R(x_n) = f(x_n)$ .

# Thielova formula (nastavak)

Nakon toga, gledamo  $R(x_{n-1})$  i  $f(x_{n-1})$ .

- Oni su za jednu verigu kraći i to za onu verigu koja sadrži “član razlike”.
- U svakoj daljnjoj točki  $x_{n-2}, \dots, x_1$ , verižni je razlomak kraći za jednu verigu od prethodne.

Primjer.

Aproksimirajmo  $\text{tg } 1.565$  korištenjem Thieleove interpolacijske formule, ako znamo vrijednosti funkcije  $\text{tg}$  u točkama

$$x_i = 1.53 + 0.01 * i, \quad i = 0, \dots, 4.$$

## Primjer tg

Prvo izračunajmo recipročne razlike.

$x_k$	$f(x_k)$	$\rho_1$	$\rho_2$	$\rho_3$	$\rho_4$
1.53	24.49841				
		0.001255851			
1.54	32.46114		-0.0308670		
		0.000640314		2.96838	
1.55	48.07848		-0.0207583		3.56026
		0.000224507		2.97955	
1.56	92.62050		-0.0106889		
		0.000008597			
1.57	1255.76557				

## Primjer tg (nastavak)

Thielova interpolacija daje

$$R(x) = 24.49841$$

$$+ \frac{x - 1.53}{0.001255851^+} \frac{x - 1.54}{-24.5293^+} \frac{x - 1.55}{2.96713^+} \frac{x - 1.56}{3.59113}.$$

Uvrštavanjem 1.565 dobivamo

$$R(1.565) = 172.5208,$$

dok je prava vrijednost

$$\operatorname{tg}(1.565) = 172.5211.$$

# Ubrzavanje sumacije redova

I sumacija redova može se znatno ubrzati korištenjem **racionalne ekstrapolacije**. Ako treba izračunati

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} a_n,$$

označimo s  $S_N$ ,  $N$ -tu parcijalnu sumu reda

$$S_N = \sum_{n=0}^N a_n.$$

Vrijednosti  $S_N$  možemo interpretirati kao vrijednosti neke funkcije  $f$  u točkama  $N, \dots$

## Ubrzavanje sumacije redova (nastavak)

... ili u nekim drugim točkama, na primjer, u točkama  $1/N$ ,

$$S_N = f\left(\frac{1}{N}\right).$$

Očito je da vrijedi

$$S = S_\infty = f(0).$$

Ideja je  $f(0)$  izračunati kao ekstrapoliranu vrijednost od

$$f\left(\frac{1}{N_1}\right), f\left(\frac{1}{N_2}\right), \dots, \quad N_1 < N_2 < \dots.$$

$N_i$ -ovi, na primjer, mogu biti, redom, prirodni brojevi.

# Primjer sumacije redova

Primjer. Treba izračunati

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2},$$

korištenjem racionalne ekstrapolacije.

Uzet ćemo  $N = 1, 2, 4, 8, 16$  i izračunati parcijalne sume

$$S_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2}.$$

Shvatimo li to kao **funkciju** od  $x = 1/N$  i označimo  
 $S(x) = S_N$ , onda možemo formirati tablicu recipročnih razlika.

## Primjer sumacije redova (nastavak)

$x$	$S(x)$	$\rho_1$	$\rho_2$	$\rho_3$	$\rho_4$
$\frac{1}{16}$	1.584346533		-1.097945891		
$\frac{1}{8}$	1.527422052			-0.238678243	
$\frac{1}{4}$	1.423611111			-0.166126405	0.016938420
$\frac{1}{2}$	1.25		-1.44		9.947195880
1	1		-2		

## Primjer sumacije redova (nastavak)

Thielova interpolacija daje

$$R(x) = 1.584346533 + \frac{x - \frac{1}{16}}{-1.097945891^+} \frac{x - \frac{1}{8}}{-1.823024776^+}$$
$$\frac{x - \frac{1}{4}}{5.924005034^+} \frac{x - \frac{1}{2}}{0.255616663}.$$

Uvrštavanjem 0 dobivamo

$$R(0) = 1.644927974,$$

dok je prava vrijednost

$$S_\infty = \frac{\pi^2}{6} = 1.644934067.$$

## Primjer sumacije redova (nastavak)

Zanimljivo je spomenuti što se dobije ako samo **zbrajamo** članove reda i **ne ekstrapoliramo**. Vidjet ćemo da taj red vrlo sporo konvergira. Na primjer, dobivamo

$$S_{3000} = 1.644\color{red}{6}01,$$

$$S_{10000} = 1.644\color{red}{8}34,$$

$$S_{30000} = 1.644\color{red}{9}01,$$

$$S_{100000} = 1.644\color{red}{9}24.$$